使用 U 盘制作系统盘(windows 操作)

1、解压压缩包



2、插上U盘,双击安装

名称	修改日期	类型	大小
🖡 altexe	2023/8/23 9:23	文件夹	
📙 boot	2023/8/23 9:23	文件夹	
📜 plugin	2023/8/23 9:23	文件夹	
📕 ventoy	2023/8/23 9:23	文件夹	
FOR_X64_ARM.txt	2023/8/23 9:23	文本文档	1 KB
🥝 Ventoy2Disk.exe 🦊	2023/8/23 9:23	应用程序	590 KB
🐎 VentoyPlugson.exe	2023/8/23 9:23	应用程序	364 KB
💊 VentoyVlnk.exe	2023/8/23 9:23	应用程序	148 KB

3、点击安装

🖉 Ventoy2Disk X86 —	X
配置选项 Language	
设备 F: [32GB] TU100 32GB thinkplus	
安装包内 Ventoy 版本 设备内部 Ventoy	版本
	NTFS MBR
─状态 - 准备就绪	
安装 升级	
<u>指助</u>	ntoy.net

4、远痒 定(U 盈云做俗式化, 促削休苗好数据)	4、	选择 <mark>是</mark>	(U 盘会被格式化,	提前保留好数据)
---------------------------	----	-------------------	------------	----------

配置	选项 Language	
设备	<u>¢</u> ∃	
F:	[32GB] USB SanDisk 3.	2Gen1 - 🗸 🔇
	安装包内 Ventoy 版本	设备内部 Ventoy 版本
警告	5	
	盘会被格式化,所有数据都会丢失!	
	1967#:	
	是(Y) 否(N)	并 级
		www.ventoy.r

5、再次确认 <mark>是</mark>

		the second second second
	🧟 Ventoy2Disk X86	– 🗆 X 🞴
	配置选项 Language	
	设备	À
	F: [32GB] USB SanDisk 3.2Ger	n1 🗸 💽
	安装包内 Ventoy 版本	一设备内部 Ventoy 版本
警告	×	
4	磁盘会被格式化,所有数据都会丢失! 再次确认是否继续?	
	是(Y) 否(N)	升级 www.ventoy.net
		Second and the last of the

6、等待系统盘制作

 Vento 配置选项 	y2Disk X86 Language		_		×
设备 F: [32	2GB] USB SanDisk	: 3.2Gen	1	~	•
安装	麦包内 Ventoy 版本 1.0.95	FAT IBR	设备内部 Ve	ntoy 版本	
- 状态 -	12%				
	安装		升级		
<u>捐助</u>			ww	w.ventoy	.net

_		Provide land, 7	100 C	
	🥝 Ventoy2Disk X86		_	– ×
	配置选项 Language			
	设备 F: [32GB] USB SanDisk 3.2Gen	1		
	安装包内 Ventoy 版本	设备内部	Ventoy	版本
提醒	×			
•	恭喜你! Ventoy 已经成功安装到此设备中.	110		
	确定	开 纵	έ	
_			www.ve	entoy.net

将系统 iso 文件拷贝进 U 盘即可